

controle de acesso

FNB-RX 1

FONTE NO-BREAK PARA 2 PORTAS COM TRAVAS
MAGNÉTICAS COM TIMER DIGITAL E CONTROLE REMOTO



Fonte chaveada no-break da MOREY, traz sistema adicional incorporado para instalação de travas magnéticas com facilidade e profissionalismo. Pode acionar a trava magnética por controle remoto.

A entrada é bivolt (127~220VAC), e conta com entrada para sensor de porta, botoeira e timer digital de 1 a 240 segundos com precisão de 1 segundo. As fontes no-break Morey podem ser utilizadas em travas magnéticas, fechaduras elétricas, sistemas de CFTV e acionamento de portões de garagem.

O gabinete plástico é injetado em PSAI (Poliestireno de Alto Impacto) para maior robustez e durabilidade, e possui acomodação para uma bateria selada de 12 V -7Ah. Um painel de LEDs na porta do gabinete da fonte indica estado da bateria, AC e estado da porta.

Características técnicas:

- Uma saída a relé para acionar a porta
- Acionamento da porta por controle remoto
- Alarme de porta aberta
- Painel frontal indica estado da porta, AC e bateria
- Entradas para sensor de porta e botoeira
- Saída para alimentação 12V de outros equipamentos
- Timer digital de 1 a 240 segundos
- Tensão de entrada: Bi-volt 127~220VAC
- Tensão de saída: 14,4 Volts
- Corrente máxima de saída: 3,5A
- Carregador de bateria selada: 12V - 7Ah (max.)
- Consumo sem carga (em 220VAC): 15mA
- Consumo sem carga (em 127VAC): 30mA

Peso e dimensões:

- Dimensões (mm): L 227 x A 232 x P 86
- Peso líquido aproximado: 0,750 Kg

